









INSTRUÇÕES de uso e manutenção:

LINHA DE SEGURIDADE VERTICAL LI-226/xx

Corda de segurança estática, em poliéster de alta tenacidade, EN 1891.

Com protetor de PVC nas extremidades. Diâmetro de 12 mm e fabrico em qualquer medida até 200 m. Máxima flexibilidade e conforto.



RECOMENDAÇÕES:

Você acabou de adquirir um equipamento de proteção individual (EPI) e agradecemos a sua confiança. Para obter o máximo de satisfação, lembramos que antes de cada uso, siga as instruções deste manual.

O não cumprimento das recomendações deste manual pode ter sérias repercussões. Aconselhamos que leia estas instruções periodicamente.

O fabricante ou seu agente declina qualquer responsabilidade em caso de uso, armazenamento ou manutenção realizada de uma forma que não esteja indicada neste manual.

Se este EPI for vendido num país diferente do país de destino, o vendedor deve fornecer o manual de instruções na língua do país de utilização e, em particular, as instruções de utilização, instruções de manutenção e verificações periódicas.

O vencimento deste EPI é de 10 anos a partir da data de fabricação (indicada no rótulo do mesmo) e / ou armazenamento. Lembre-se de que o EPI deve ser verificado pelo fabricante ou por um distribuidor autorizado todos os anos a partir da data da primeira utilização. A data do primeiro uso deve ser anotada no registro do equipamento; utilizador data da próxima revisão; etc. É essencial manter este arquivo até o final do uso do equipamento. Lembre-se de que, se o equipamento já serviu para interromper uma queda, ele deve ser removido imediatamente.

FICHA DE EQUIPA							
PRODUTO:							
FABRICANTE:	DATA DE FABRICAÇÃO:						
MODELO E TIPO:	MARCA REGISTRADA:						
VALIDADE DE COMPRA:	DATA DE COMPRA:	NÚMERO DE SÉRIE:					
PRIMEIRA DATA DE COMISSIONAMENTO:	NOME DE UTILIZADOR:						
OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:							

	REVISÕES PERIÓDICAS							
	Data revisão	Motivo (revisão periódica ou reparação)	Defeitos, reparos e outros pertienente informação	Data esperada prox. revisão	Nome e assinatura da pessoa competente			
1								
2								
3								
4								



INSTRUÇÕES PARA O CORRECTO FUNCIONAMENTO DA EQUIPA

INSTRUÇÕES DE USO:

A linha de vida vertical é um elemento vital de segurança. Defeituoso causados pelo uso indevido deste equipamento representa um perigo grave para a saúde do utilizador ou de terceiros.:

- · Qualquer modificação do equipamento será mais perigoso para o uso.
- É proibida a utilização de combinações de elementos com outros equipamentos que podem interferir com a segurança do equipamento.
- · Não use o equipamento antes de ler e entender as instruções de utilização.
- · Não use o equipamento para um uso diferente para o qual tiver sido fabricado.
- As actividades em altura são perigosas e podem causar acidentes e ferimentos graves. Todos os usuários são responsáveis em caso de acidente, lesão ou morte de seus próprios ou terceiros durante ou após o uso e uso indevido ou abuso do equipamento. Qualquer um pode fazer modificações no equipamento sem o consentimento prévio por escrito do fabricante, os perigos representados por esta condição durante o funcionamento do equipamento não são a responsabilidade do fabricante.
- Antes e durante o uso, você deve considerar como a realização de acções de resgate de emergência. O usuário deve saber e ter um plano de resgate e os meios para implementá-lo quando utilizar este equipamento.
- O produto só deve ser usado como é indicado e eles não devem ser feitos modificações a ele.
 Pode ser usada em combinação com qualquer equipe e em conformidade com as normas,
 tendo em conta as limitações de cada componente da equipe.
- O equipamento é projetado para uso com componentes e subcomponentes que são aprovados pelo fabricante. Substituições ou substituições feitas com componentes não aprovados ou subcomponentes podem comprometer a compatibilidade do equipamento e podem afetar a segurança e a confiabilidade de todo o sistema.
- Para os equipamentos destinados ao uso em perda de cabelo de sistemas é essencial para âncora de dispositivo de segurança ou ponto de ancoragem é colocado para que para minimizar o risco de um potencial cair.
- Não utilize este equipamento sem um absorvente de choque que estejam em conformidade com a norma EN 355:2002.
- É importante para a segurança, para verificar o espaço livre necessário abaixo o usuário, tendo em conta a área do absorvedor de energia de deformação (EN 355:2002), no local de trabalho antes da utilização, para que, no caso de queda, não há nenhuma colisão com os elementos que estão abaixo do usuário.
- Se em qualquer caso, dúvidas da condição do dispositivo, é essencial para ser utilizado para enviá-los para o fabricante ou um revendedor de inspeção.
- O desempenho de corda de segurança pode ser prejudicado sob as seguintes condições, por exemplo. temperatura muito elevada, arestas cortantes, reagentes químicos, condutividade elétrica, corte, abrasão UV e outras condições atmosféricas.
- $\cdot\,$ O equipamento que tem sido usado para segurar uma queda, deve ser retirado de uso e destruído.
- · Este dispositivo só pode ser utilizado por pessoas que estão em perfeita saúde.
- Amês de corpo inteiro é o único dispositivo de fixação aceitável de corpo que pode ser usado em um sistema de prevenção de queda.
- A carga máxima de equipe. 150 kg (incluindo roupas e ferramentas). A temperatura recomendada deve ser entre -30° C a 50° C.
- · A corda não pode ser usada como motor de arranque para um conector.
- Os pontos de ancoragem devem ser de pelo menos 15 força de kN, os dois loops em cada extremidade, ou por meio de ganchos.

US0

Este equipamento é para uso somente por pessoal treinado, qualificado e boa saúde, ou sob a supervisão de um povo treinado e qualificado.

Enquanto estiver em uso, o dispositivo deve ser protegido do contato com óleos, ácidos, solventes, fogo, bordas afiadas e metal quente.

Evite usar o aparelho em ambientes empoeirados e gordurosos. Sempre se certificar de que o equipamento não é em contacto com arestas pois isto irá aumentar o atrito e, portanto, o desgaste e o rasgo.

Durante o trabalho de construção em treliça, devemos evitar entrelaçado entre elementos de construção. O comprimento total de uma linga conectado a um absorvedor de energia e conectores, não pode ser mais 2 m.

INSTALAÇÃO:

Antes da instalação, prepare um plano de trabalho. Tenha em mente todos os fatores que afetam a sua segurança durante a utilização deste equipamento. O gerente deve ter um plano de resgate quando utilizar este equipamento. Gerente deve ser capaz de realizar um resgate rapidamente e com segurança.

Verifique se a altura do ponto de ancoragem localizado acima da área de trabalho e é compatível com a capacidade do equipamento e não há espaço livre suficiente.

O dispositivo deve estar ligado a uma âncora estrutural (EN 795:2012) através do conector no final da equipe. Os conectores devem ser compatíveis com o ponto de ancoragem ou outros componentes do sistema.

Certifique-se de que o conector (EN 362:2004) está corretamente instalado e bloqueado. Verificar que as conexões sejam compatíveis em tamanho, forma e força.

Componentes incompatíveis podem soltar involuntariamente.

PONTO DE ANCORAGEM:

O ponto de ancoragem deve ser projetado para que, colocando o equipamento, não há efeitos que podem reduzir a estabilidade e não danificados durante o uso.

Todo ponto de ancoragem deve ser inspecionados regularmente para garantir que é robusto e forte o suficiente para suportar uma carga de 15 impacto kN.

O dispositivo deve ser anexado a uma fixação estrutural (EN 795:2012) e é estritamente proibido para ingressar o computador diretamente os encaixes sem um absorvedor (EN 355:2002).

Selecione um ponto sobre a ancoragem rígida capaz de suportar as cargas exigidas. A localização do acoplamento deve ser cuidadosamente selecionada para reduzir possíveis riscos de queda livre e queda do balanço e para evitar bater um objeto durante a queda.

Cuidado: Para evitar cargas elevadas e puxar no caso de queda, pontos de ancoragem devem ser sempre verticais sobre o trabalhador.

PROTEÇÃO DE RISCO: O equipamento protege o usuário contra o risco de queda em altura. LIMPEZA E DESINFECÇÃO:

Excessiva acumulação de sujidade, tinta, etc. pode causar um mau funcionamento e, em casos graves, enfraquecer o dispositivo. O dispositivo não necessita de nenhuma manutenção especial. No entanto, é uma boa prática:

- O equipamento pode ser limpo com um pano úmido ou submerso em água ou outro líquido. Não utilize detergentes, solventes ou outros produtos químicos que podem alterar o equipamento.
- · A superfície deve ser limpa primeiro para remover partículas do mesmo.
- · Deixe secar naturalmente e longe de qualquer fonte de fogo ou calor.
- As partes metálicas devem ser limpos com um pano impregnado com óleo para evitar a ferrugem.
- Se necessário, aplicar uma solução suave de desinfetante, com álcool 70% 75%, com uma esponja, pano ou pulverizador e durante 10 minutos remover 100% dos organismos vegetativos.
- Se o dispositivo estiver molhado, seque ele ou ar. Mantê-lo afastado de qualquer fonte de calor.
 Cuidado: Se estas instruções não forem seguidas rigorosamente para manter o nível de segurança

do dispositivo. **ARMAZENAMENTO:** Loja em um fresco, seco e limpo, coloque o ambiente, longe da luz direta do sol ou vapores químicos. Mantenha o aparelho em um local bem ventilado, longe da umidade. Evite

produtos corrosivos, superaquecidos ou refrigerados. Protegido contra cortes, produtos químicos, calor e luz solar direta devem ser armazenados em sua embalagem original quando não estiver em uso.

Atenção: Verifique cuidadosamente o equipamento após um armazenamento prolongado.

EMBALAGEM: Produto retractilado.

REVISÕES PERIÓDICAS:

Revisões periódicas são essenciais para garantir a equipe. Isso garante a eficiência e o bom funcionamento do sistema ou dos componentes. Não se esqueça de preencher cuidadosamente na tabela periódica, tendo em conta que controles e verificação periódica devem ser sob a supervisão de uma pessoa competente.

Certifique-se de que as instruções para revisões periódicas para outros componentes utilizados em conformidade com as normas europeias. Os registros devem ser realizados pelo menos uma vez a cada 12 meses. No entanto, é recomendável uma revisão periódica, tendo em conta factores tais como legislação, tipo de equipamento, freqüência de uso e condições ambientais. Ele deve inspecionar cada componente e subsistema do sistema completo, de acordo com o fabricante do

Estas instruções devem ser mantidas com o produto. Inspeção periódica deve verificar a eficácia e a força da equipe, é essencial para garantir a segurança do usuário e onde o ambiente de trabalho pode afetar o funcionamento do aparelho, eles devem ser feitos avaliações mais freqüentemente.

MÉTODO DE REVISÃO:

Este produto não requer ferramentas e/ou requisitos para a revisão regular. Você deve: verificar o seu computador para sinais de deformação mecânica, rachaduras, ou contaminação química e / ou outros defeitos. Inspecionar todo o comprimento do computador, procurando por sujeira ou corrosão, fios quebrados, torções, inspecionar os danos, cortes, etc.

Verificar a condição e o funcionamento dos conectores: que não há sinais de deformação, tomas aberto, fechado e fechado corretamente. Sempre se certifique de que o produto de marca está presente ambos mostrando o número de série e data de fabrico que coincide com as suas instruções. Vida útil máxima é avaliada em 10 anos a contar da data de fabrico; No entanto, os seguintes fatores podem reduzir o desempenho dos produtos: armazenamento inadequado, uso indevido, deformação mecânica, produtos químicos, exposição a temperaturas elevadas >50°C.

As equipas devem ser descartadas: mostrando costuras desfiadas, defeitos, danos, desgaste excessivo, mau funcionamento, envelhecimento, queimaduras ou sinais de ataque químico. Também a perda do folheto de instruções ou aqueles com mais de 10 anos a contar da data de fabrico. Se um defeito for detectado durante a revisão periódica, remover e destruir ou entrar em contato com o fabricante EUROINDUSTRIAL PTC, S.L.U. continuar a inspeção. Defeitos, danos, desgaste excessivo, mau funcionamento e envelhecimento geralmente não são reparáveis.

Atenção: Não modifique os componentes em qualquer caso. Alterações podem fazer com que o produto seja ineficaz. A inspecção periódica anterior deve ser estritamente respeitada.

HOMOLOGAÇÃO: A corda faz parte como complemento do equipamento de proteção individual (EPI) com bloqueador YIGO01. Atende a todos os requisitos do REGULAMENTO (UE) 2016/425 e EN-353-2: 2002. Foi certificado por AITEX ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL, Plaza Emilio Sala, 1, E-03801 Alcoy - Alicante, Espanha.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA UE: Você pode baixá-lo em nosso site euroindustrialptc.es.

